Mini Converter SDI to Audio

Genau das Richtige zum Herauslösen von Audio aus beliebigen SDI-Quellen in den Formaten SD und HD bis zu 1080p/60! Audiosignale werden via ¼-Zoll-Anschlüsse als symmetrisches Analogaudio bzw. AES/EBU-Audio an Geräte wie Mischer, analoge MAZen, Audiomonitoren usw. ausgegeben. Ein Mini Converter SDI to Audio bietet sich zum Herauslösen von Audio aus SD/HD-SDI-Signalen an, wo kein Ultra-HD-Modell vonnöten ist und Sie Kosten senken möchten.

249 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge
1 SD-, HD- oder 3G-SDI-Eingang. 1 ALT-SDI-Eingang, auf den bei Versagen des Haupteingangs automatisch umgeschaltet wird

SDI-Videoausgänge
1 SDI-Durchschleifausgang

Analoge Audioausgänge
4 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via XLR-Anschlüsse

Digitalaudio-Eingänge
8 Kanäle für professionelles symmetrisches AES/EBU-Audio

Redundante SDI-Eingänge
Automatische Umschaltung bei Ausfall des SDI-Haupteingangs

Multirate-Unterstützung
Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration
Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mbit/s)

Reclocking
Ja

Normen

SD-Videonormen
525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen
720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60;

2K-Videonormen
2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI 25p; 2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K DCI 25PsF

SDI-Konformität
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 269M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level B, SMPTE 426m Level B, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Videoraten
Automatische Erkennung von SDI-Videoeingaben in Standard Definition, High Definition und Level B 3G-SDI.

SDI-Videoabtastfrequenz
4:2:2, 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz
Standard-Fernsehabtastrate von 48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit
4:2:2, 4:4:4

SDI-Farbraum
YUV, RGB

Automatische SDI-Umschaltung
Automatische Umschaltung zwischen SD, HD und 3G-SDI

Software

Softwaresteuerung
Software-Upgrade für Mac™ und Windows™ via USB

Produktsoftware-Upgrade
Über mitgelieferte Updater-Anwendung

Betriebssysteme

Mac Catalina 10.15,
Mac Big Sur 11.1 oder höher

Windows 10, 64 Bit

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung
+12 Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch
5,52 Watt

Betriebsspannungsbereich
12–15V DC

Physische Spezifikationen

KG
215 g

Umgebung

Betriebstemperatur
0–40 °C

Lagerungstemperatur
-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI to Audio
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller