

## Blackmagic Cloud Dock 2



Das Blackmagic Cloud Dock 2 ermöglicht die gemeinsame Nutzung von bis zu zwei unabhängigen 2,5-Zoll-Festplatten über ein 10G-High-Speed-Ethernet-Netzwerk. Durch den einfachen Anschluss von SATA-HDDs, -SSDs oder extrem leistungsfähigen U.2-Festplatten können Sie Dateien unglaublich schnell lesen und beschreiben. Die Synchronisierung von Dateien mit Dropbox und Google Drive geht weltweit. Dabei lassen sich alle Speicher-, Verbindungs- und Synchronisationsvorgänge in Echtzeit auf einem an den HDMI-Monitorport angeschlossenen Display anzeigen. Mit zwei 10G-Ethernet-Anschlüssen und einem Ethernet-over-USB-C-Anschluss passt das Blackmagic Cloud Dock 2 in die halbe Rackbreite einer HE. Dieser hochgradig portable Netzwerkspeicher eignet sich also perfekt für High-End-Filme und -Fernsehen.

615 €\*  
\* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### SSD-Schnittstelle

2 herausnehmbare und während des Betriebs austauschbare 2,5-Zoll-U.2-SSDs oder SATAs

#### 10G-Ethernet-Ports

2 x 10GBase-T

#### USB-C-Port


1 USB-3.0-Port (bis zu 5 Gbit/s).  
Unterstützt Ethernet über USB

#### HDMI-Monitorausgänge

1

#### Computer-Schnittstelle

USB-C oder Ethernet für Filesharing, Konfiguration und Softwareupdates



## Filesharing-Protokoll

### Protokolle

SMB

### Computeranschlüsse

Maximal 50

## Cloud-Synchronisation

### Kompatible Dienste

Dropbox  
Google Drive

## Speicher

### Speichertyp

Bring your own device

### Externes Speicherformat

ExFAT (Windows/Mac) oder HFS+ (Mac) Dateisysteme

## Bildschirme

### Normen für die HDMI-Monitorausgabe

1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

### Anzeige der Monitorausgabe

Gerätename, Speicherkapazität und -auslastung, Cloud-Sync-Status, Nutzeraktivität, Hardwarestatus, Speicherabbildung, Netzwerkdatenraten-Anzeige

### Statusanzeigen

Um die SSD-Medienslots umlaufende LED-Indikatoren

---

## Gerätesteuerung

### Externe Steuerung

USB-C oder Ethernet für Konfiguration und Softwareupdates

---

## Software

### Inbegriffene Software

Blackmagic Cloud Setup Utility

Blackmagic Proxy Generator Lite

Produktsoftware-Upgrade mit Blackmagic Cloud Setup über den USB-C-Port

---

## Betriebssysteme



Mac Monterey 12.0,  
Mac Ventura 13.0 oder höher



Windows 10, 64-Bit  
Windows 11

---

## Strombedarf

### Stromversorgung


Integriertes AC-Netzteil für 100–240 V 50/60 Hz mit IEC-C14-Netzstrombuchse

### Energieverbrauch

25 Watt ohne SSDs

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

**Betriebstemperatur**  
0–40 °C

**Lagerungstemperatur**  
-20–60 °C

**Relative Luftfeuchtigkeit**  
0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Cloud Dock 2  
Startermappe mit QR-Code für den Software-Download

---

## Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller